Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 23:24

Link do produktu: https://genevo24.pl/czujnik-ruchu-pir-bezprzewodowy-genevo-evopir-pet-odporny-na-zwierzeta-20kg-p-61.html



Czujnik ruchu PIR bezprzewodowy GENEVO EvoPIR PET odporny na zwierzęta 20kg

Cena	**232,47 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

GENEVO czujnik odporny na zawierzęta PIR bezprzewodowy EvoPIR PET radiowy EvoLINK 868 MHz

Czujnik podczerwieni bezprzewodowy dwukierinkowy system radiowy GENEVO EvoLINK EvoPIR PET ze strefą podejścia oraz odporny na zwierzęta.

Detektor radiowy EvoPIR PET współpracuje z bezprzewodowym systemem EvoLINK GENEVO.
PIR zbudowany jest w oparciu o specjalnie zaprojektowaną soczewkę PIR. Posiada opcję oszczędności energii.

Czujka ruchu PIR systemu EvoLiNK, soczewka sferyczna.
System dwukierunkowej łączności bezprzewodowej 868MHz EvoLiNK,

Częstotliwość 868MHz, dwukierujnowa komunikacja radiowa bezprzewodowa i szyfrowana transmisja.
Zasięg do 900m. w przestrzeni otwartej.

PIR EvoLINK GENEVO jest detektor cyfrowy PIR PET z systemem analizy, która uwzględnia dwie najważniejsze zmiany, które mogą wystąpić w trakcie przemieszczania: szybkość i intensywność.
Przy jednoczesnym porównywaniu tych dwóch danych, detektor jest w stanie rozróżniać powtarzalnych ruchów, obniżenie procentu fałszywych alarmów.
Przy wysokich wahaniach temperatury, czujniki posiada cyfrowy system kompensacji temperatury, co gwarantuje zminimalizowanie fałszywych alarmów.
Ma zasięg do 12 m. o kącie 90 °.
Dzięki specjalnej soczece posiada strefę podejścia.
Unikalny, wbudowany wskaźnik siły sygnału ułatwiający weryfikację miejsca montażu czujki.

w komplecie bateria CR 123A

Charakterystyka:

- czujnik radiowy mikroprocesorowy
- wysokiej jakości japoński sensor podczerwien
- dwukierunkowa komunikacja
- częstotliwość **868MHz**
- zasięg radiowy w terenie otwartym: **do 900m.**
- szyfrowana transmisja
- **strefa podejścia**
- **PET** odporny na zwierzęta **do 20kg**
- sferyczna soczewka Fresnela
- zasięg: **12m**
- licznik impulsów
- zdalna, czteropoziomowa regulacja czułości urządzenia
- przełącznik Tamper
- wysokość instalacji: 2.1m
- temperatura pracy: -10st.C +55st.C

- zdalne uruchamianie diody LED ułatwiające przeprowadzanie "walk-test"
- unikalny, wbudowany wskaźnik siły sygnału ułatwiający weryfikację miejsca montażu czujki
- kontrola stanu baterii
- zaawansowane zarządzanie energią baterii Smart Power,
- zasilanie za pomocą baterii **CR123A**,
- **minimum 2 letnia** żywotność baterii
- wymiary: 110 x 60 x 46 mm

DANE TECHNICZNE

Zasilanie1x bateria	CR123A
Pobór prądu w stanie gotowości	20 uA
Maksymalny pobór prądu (12V)	25 mA
Zakres częstotliwości pracy	869.7 - 870.0 MHz
Moc promieniowana	< +12 dBm ERP
Cykl pracy nadajnika	< 1%
Zakres temperatur pracy	+5...+40 °C
Żywotność baterii	min. 2 lata
Wymiary [WxSxG]	110x60x47 mm

Bezprzewodowa czujka ruchu EvoPIR PET działająca w systemie EvoLiNK.