Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:07

Link do produktu: https://genevo24.pl/modul-mp3-sd-8-wejsc-glosne-komunikaty-glosowe-jakosc-hq-p-29.html



Moduł mp3 SD - 8 wejść - głośne komunikaty głosowe jakość HQ

Cena	**259,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

GENERATOR (moduł) GŁOŚNYCH KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH MP3 SD - zastępuje i jest o wiele lepszy od modułu SATEL VMG-16

Moduł MP3 z głośnymi komunikatami głosowymi.
Może być wykorzystany do systemów alarmowych SATEL , budynków inteligentnych np FIBARO jako powiadomienie głosowe o zaistniałym alarmie (otwarcie drzwi, włamanie, pożar, alarm, inne) - inteligentny dom - mówiący dom
Owy generator zastępuje produkt SATEL VMG-16, który ma krótki czas nagrywania komunikatów i bardzo kiepską jakość nagranego sygnału.
Posiada 8 wejść, które są wyzwalane podaniem masy
Wejście ostatnie (8) może służyć jako dzwonek do drzwi, gdyż każde podanie masy na to wejście odczytuje kolejny plik na karcie. Przewidziano że pod wejściem 8 można odtwarzać do 10 plików.
W ten sposób możemy sobie nagrać różne dźwięki.
Wejście od 1 do 7 odtwarzają tylko jeden plik na karcie.
Wejście od 6 do 8 mają większy priorytet i mogą być natychmiast wyzwolone, mimo trwania innych komunikatów. Opcja przydatna na przykład do wywołania alarmu sabotażowego, pożaru itd....bez czekania na zakończenie komunikatów z wejść 1 do 5

W komplecie karta SD.
Instrukcja w zakładce DO POBRANIA

Parametry techniczne:

wysokiej jakości dźwięk **stereo** 24 bit DAC – bez szumów i trzasków

odtwarzanie plików MP3

obsługiwane częstotliwości próbkowania: od 8kHz do 48kHz

8 wejść

- 5 wejść o priorytecie normalny

- 3 wejścia o priorytecie wyższym

- ostatnie wejście umożliwia po każdorazowym podaniu masy odtworzenie do 10 różnych

komunikatów(dźwięków). Może być wykorzystane jako dzwonek do drzwi.

WYJŚCIE LINIOWE STEREO
Dźwięk audio super jakości HQ bez pisków i czasków!!!

zasilanie od 9 do 16V (bezpośrednio z centrali alarmowej, lub z opcjonalnego zasilacza –

najlepiej transformatorowego STABILIZOWANEGO!)

pobór prądu

- w stanie spoczynku ~25mA przy 13V

- w trakcie odtwarzania ~do 250mA

podłączenie głośnika 4 ohm

moc audio do 3W THD 10%

możliwość regulacji siły dźwięku potencjometrami w 6 krokach

wyjście liniowe stereo

obsługiwane karty: SD / SDHC do 32GB FAT16/FAT32

wymiary: 95 x 45mm

POSIADAMY RÓŻNE WERSJE OPROGRAMOWANIA DO TYCH MODUŁÓW
JEŚLI CZEGOŚ POTREBUJESZ..NAPISZ!